

2002 P 72447

35

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H04H 1/00, G11B 20/18</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/48531</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 29. Oktober 1998 (29.10.98)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/01487</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 13. März 1998 (13.03.98)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 197 17 133.8 23. April 1997 (23.04.97) DE 197 35 675.3 18. August 1997 (18.08.97) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): FRAUN- HOFFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. [DE/DE]; Leon- rodstrasse 54, D-80636 München (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHILDBACH, Wolfgang [DE/DE]; Wielandstrasse 18, D-90419 Nürnberg (DE). HERRE, Jürgen [DE/DE]; Am Eichengarten 11, D-91054 Buckenhof (DE). SIELER, Martin [DE/DE]; Briver Allee 3, D-91207 Lauf (DE). BRANDENBURG, Karlheinz [DE/DE]; Haagstrasse 32, D-91054 Erlangen (DE). GERHAUSER, Heinz [DE/DE]; Saugendorf 17, D-91344 Waischendorf (DE).</p> <p>(74) Anwalt: SCHOPPE, Fritz; Schoppe & Zimmermann, Postfach 71 08 67, D-81458 München (DE).</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i></p>
<p>(54) Title: METHOD FOR MASKING DEFECTS IN A STREAM OF AUDIO DATA</p> <p>(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VERSCHLEIERN VON FEHLERN IN EINEM AUDIODATENSTROM</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to a method for masking defects in a stream of audio data. Defects in a stream of audio data which was previously intact are detected and a spectral energy of a sub-group of the intact audio data is then calculated. After a model has been created for replacement data, based on the spectral energy calculated for the sub-group of intact audio data, replacement data is generated for defective or absent audio data, said replacement data corresponding to the sub-group, based on the model.</p> <p>(57) Zusammenfassung</p> <p>Bei einem Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audiodatenstrom wird in dem Audiodatenstrom das Auftreten eines Fehlers erfaßt, wobei Audiodaten vor Auftreten des Fehlers intakte Audiodaten sind. Anschließend wird eine spektrale Energie einer Untergruppe der intakten Audiodaten berechnet. Nach dem Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten aufgrund der für die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten spektralen Energie werden Ersatzdaten für fehlerhafte oder nicht vorhandene Audiodaten, die der Untergruppe entsprechen, aufgrund der Vorlage erzeugt.</p>		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audiodatenstrom

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Audiocodierverfahren und insbesondere auf Fehlerverschleierungstechniken beim Codieren von Audiosignalen.

Das sogenannte "Internet Radio Broadcasting", d. h. das Übertragen eines Radioprogramms live über das Internet, erfordert es, Tausende von Echtzeitverbindungen zwischen einem Sender und Empfängerprogrammen, die sich beispielsweise in einem Personalcomputer eines Internetteilnehmers befinden, aufzubauen.

Das derzeit am häufigsten verbreitete Internet-Protokoll http stellt eine fehlerfreie Übertragung sicher, dasselbe besitzt jedoch keine Echtzeiteigenschaften. Dieses Protokoll bedingt eine zur Anzahl der empfangenen Stationen proportionale Netzlast beim Sender. Somit ist die Anzahl der gleichzeitigen Hörer je nach Datenrate des codierten Signals typischerweise auf wenige Hundert begrenzt, was für "Rundfunkanwendungen", d. h. Anwendungen, bei denen Radio- oder Fernsehsignale übertragen werden sollen, sicher nicht ausreicht.

Neue Protokolle zur Übertragung von Daten über das Internet, wie z. B. rtp (rtp = realtime transmission protocol = Echtzeitübertragungsprotokoll), umgehen diesen Flaschenhals, indem sie im Gegensatz zu dem Protokoll http Fehler in der Übertragung zulassen.

Dadurch stellt sich für den Empfänger das Problem, wie er mit fehlerhaften Übertragungsdaten umgehen soll. Wie wird beispielsweise das Fehlen von Teilen eines Multimedia- oder Audiodatenstroms überbrückt?

Zur Fehlerbehandlung sind im Stand der Technik einige Verfahren bereits bekannt. Beim Verfahren des Stummschaltens, welches die einfachste Art der Fehlerverschleierung ist, wird die Wiedergabe abgeschaltet, solange Daten fehlen oder fehlerhaft sind. Die fehlenden Daten werden durch ein Nullsignal ersetzt. Aufgrund psychoakustischer Effekte wird dieses plötzliche Abfallen und Ansteigen der Signalenergie als sehr unangenehm empfunden. Ein Stummschaltverfahren ist beispielsweise in Detlef Wiese: "Error Concealment Strategies for Digital Audio Broadcasting", 92. AES Convention, Wien 1992, Preprint 3264, und in Detlef Wiese: "Anwendung von Fehlerverschleierungstechniken für digitalen Hörrundfunk (DAB)", 9. ITG-Fachtagung "Hörrundfunk", Mannheim 2/92, beschrieben.

Ein weiteres bekanntes Verfahren ist das Verfahren der Datenwiederholung. Fällt ein Datenstrom aus, wird ein Teil der zuletzt gesendeten Daten in einer Schleife wiederholt. Bei blockorientierten Verfahren, welche die Mehrheit bekannter Audiocodierv Verfahren sind, würden also beispielsweise der oder die zuletzt empfangenen Blöcke wiederholt. Ein derartiges Verfahren ist aus den bereits zitierten Literaturstellen bekannt.

Dieses Verfahren führt jedoch zu störenden Artefakten: Werden nur kurze Teile des Audiosignals wiederholt, so klingt das repetierte Signal - unabhängig vom Originalsignal - maschinenartig mit einer Grundfrequenz bei der Wiederholfrequenz. Werden längere Teile wiederholt, entstehen "Echoeffekte", die ebenfalls als störend empfunden werden.

Ein weiteres Verfahren, das Verfahren der Dateninterpolation, baut auf der Wahrscheinlichkeit, daß bei Übertragung eines Datenstroms mit relativ hoher Verzögerung bereits wieder gültige Audiodaten vorliegen, wenn eine Fehlerlücke des Audiodatensignals verschleiert werden muß. Es kann eine Interpolation verwendet werden, um Daten in der Lücke zu generieren, wie es in Laurent Filliat, Mario Rossi, Joseph Mai-

sano, "Error Correction by Interpolation in Digital Audio", 92. AES Convention, Wien 1992, Preprint 3281, beschrieben ist.

Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht beispielsweise darin, daß die Verzögerung in vielen Fällen nicht hinnehmbar ist, insbesondere, wenn an Telefonieanwendungen gedacht wird.

Bei blockorientierten Transformationscodierern/Decodierern kann die Signalenergie pro Spektrallinie von einem Block auf den nächsten vorhergesagt oder "prädiziert" werden. Dieses bekannte Verfahren (Jürgen Herre: "Fehlerverschleierung bei spektral codierten Audiosignalen", Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 1995) führt zwar zu einer guten Fehlerverschleierung, es ist jedoch ein relativ hoher Rechenaufwand vonnöten, der derzeit eine Echtzeitdecodierung eines empfangenen Multimedia- oder Audiodatensignals unmöglich macht.

In der Technik ist es ebenfalls bekannt, die Redundanz im Datenstrom zu erhöhen. Es ist möglich, in einen Audiodatenstrom bereits beim Codierer oder Sender einen zweiten Datenstrom einzufügen, der dasselbe Signal (bei eventuell niedrigerer Datenrate und entsprechend niedrigerer Qualität) überträgt. Versetzt man diesen zweiten Datenstrom zeitlich gegenüber dem ersteren, so ist es wahrscheinlich, daß zu jedem Zeitpunkt wenigstens aus einem der beiden Ströme gültige Daten empfangen werden. Somit kann der Ausfall eines Signals durch das andere Signal überbrückt werden. Dieses Verfahren liefert bei fehlerhaftem Hauptsignal eine informationstreue Wiedergabe, die jedoch üblicherweise eine schlechtere Qualität haben wird.

Wie auch das vorhergehende Verfahren erhöht dieses Verfahren die Verzögerung zwischen Sender und Empfänger, weshalb die gleichen Nachteile wie bei der Dateninterpolation vorhanden sind. Weiterhin wird die Datenrate erhöht, da ja ein zweites gewissermaßen identisches Signal übertragen wird, was insbe-

sondere bei kleinen Datenraten oder verfügbaren Übertragungsbandbreiten nicht akzeptabel sein kann.

Bei der Übertragung eines Stereosignals existiert ein weiteres Verfahren, um Fehler in der Übertragung zu verschleiern. Bei dem Verfahren der Links/Rechts-Ersetzung kann der gestörte oder ausgefallene Kanal durch den jeweils anderen Kanal ersetzt werden, wie es in Detlef Wiese: "Error Concealment Strategies for Digital Audio Broadcasting", 92. AES Convention, Wien 1992, Preprint 3264, Detlef Wiese: "Anwendung von Fehlerverschleierungstechniken für digitalen Hörrundfunk (DAB)", 9. ITG-Fachtagung "Hörrundfunk", Mannheim 2/92, und Jürgen Herre: "Fehlerverschleierung bei spektral codierten Audiosignalen", Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 1995, beschrieben ist. Im allgemeinen werden jedoch die Daten für beide Kanäle gleichzeitig übertragen und daher auch gleichzeitig gestört. Andernfalls handelt es sich hier um einen Spezialfall zum Verfahren der Erhöhung der Redundanz im Datenstrom. Dieses Verfahren kann ferner nur dann angewendet werden, wenn der linke und der rechte Kanal unabhängig voneinander decodierbar sind. Es ist jedoch beispielsweise bei den sogenannten "Joint Stereo"-Modi, die durch den Standard-MPEG Layer-3 definiert sind, nicht möglich.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audiodatenstrom zu schaffen, das eine effektive und möglichst nicht hörbare Fehlerverschleierung erreicht.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß Anspruch 1 gelöst.

Das Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audiodatenstrom gemäß der vorliegenden Erfindung umfaßt folgende Schritte:

Erfassen des Auftretens eines Fehlers in einem Audiodaten-

strom, wobei Audiodaten vor Auftreten des Fehlers intakte Audiodaten sind;

Berechnen einer spektralen Energie in einer Untergruppe der intakten Audiodaten;

Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten aufgrund der für die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten spektralen Energie; und

Erzeugen der Ersatzdaten für fehlerhafte oder nicht vorhandene Audiodaten, die der Untergruppe entsprechen, aufgrund der Vorlage.

Eine Untergruppe im Sinne dieser Anmeldung umfaßt jeweils mehrere aufeinanderfolgende Frequenzlinien. Der Frequenzbereich wird also in aufeinanderfolgende Untergruppen eingeteilt, wobei jede Untergruppe aufeinanderfolgende Frequenzlinien hat. Vorzugsweise können die Untergruppen den aus der Psychoakustik bekannten Frequenzgruppen entsprechen. Es kann jedoch auch eine von den Frequenzgruppen abweichende Einteilung für die Untergruppen gewählt werden, wie es weiter hinten beschrieben ist.

Wie es aus der späteren detaillierten Beschreibung offensichtlich wird, löst dieses Verfahren im Stand der Technik vorhandene Nachteile, da es weder eine erhöhte Verzögerung noch eine Erhöhung der Datenrate, d. h. eine Änderung der Quellencodierung erfordert, noch die unangenehme Zeit- und Frequenzstruktur eines einfach repetierten Signalabschnitts aufweist. Im Gegensatz beispielsweise zum Verfahren der spektralen Prädiktion, das bereits umrissen wurde, liefert das erfindungsgemäße Verfahren eine gehörangepaßte Rauschsubstitution. Ausgegangen wird von einer Frequenzdarstellung eines zeitlichen Audiosignals, welche auf viele für Fachleute bekannten Arten und Weisen erhalten werden kann. Wie es von Zwicker und Fastl in "Psychoacoustics, Facts and Models", 1990, dargelegt wurde, kann das Spektrum eines Si-

gnals in sogenannte Frequenzgruppen gruppiert werden. Dies führt zu einer Skalierung der Frequenzachse in Bark, welche gehörrelevante Eigenschaften berücksichtigt, und zwar im Gegensatz zu einer üblichen Skalierung der Frequenzachse in Hertz. Ein Bark ist die Frequenzdifferenz zwischen benachbarten Frequenzgruppen. Eine Frequenzgruppe ist, wie es von Zwicker definiert wurde, die maximale Bandbreite, innerhalb der die Intensitäten einzelner Töne durch das menschliche Ohr summiert werden, um Hörschwellen zu bilden.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß es für eine Fehlerverschleierung ausreicht, ein "gut" spektral geformtes Zufallssignal zu erzeugen. "Gut" bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die spektralen Energien in Frequenzgruppen des Zufallssignals mit den spektralen Energien der intakten Audiodaten vor Auftreten des Fehlers übereinstimmen bzw. von denselben hergeleitet sind.

Bevor auf verschiedene Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung eingegangen wird, werden weitere Begriffe, die für das Verständnis der Erfindung wesentlich sind, kurz erläutert.

Wenn in dieser Anmeldung von einer "spektralen Energie" einer Frequenzlinie die Rede ist, so wird darunter das Betragsquadrat dieser beispielsweise durch eine Fourier-Transformation errechneten Spektralkomponente verstanden. Wenn dagegen von der "spektralen Energie" einer Untergruppe gesprochen wird, so wird darunter die Summe der quadrierten Beträge der Spektralkomponenten in dieser Untergruppe verstanden, welche beispielsweise durch eine Fourier-Transformation errechnet worden sind. Wichtig ist jedoch, anzumerken, daß der Ausdruck "spektrale Energie" nicht völlig streng verwendet wird. Wird beispielsweise das Verfahren der vorliegenden Erfindung in einem Codierer ausgeführt, der nach MPEG Layer-3 arbeitet, so läuft das Verfahren auf der Basis von MDCT-Linien (MDCT = modifizierte diskrete Cosinus Transformation) ab. Die dort verwendete modifizierte diskre-

te Cosinus Transformation, welche eine Überlappung und Fensterung beinhaltet, ist jedoch im strengen Sinne nicht energieerhaltend. Das bedeutet, daß es keinen einfachen Weg gibt, aus MDCT-Spektren die Energie pro Frequenzlinie im Sinne beispielsweise einer Fourier-Transformation zu finden. Umgekehrt ist es bei Kenntnis dieser Energie nicht ohne weiteres möglich, ein MDCT-Spektrum zu erzeugen, das die geforderte Energie enthält. Der Ausdruck "spektrale Energie" bezieht sich also sowohl auf die energieerhaltende Fourier-Transformation als auch auf die "nicht"-energieerhaltende modifizierte diskrete Cosinus Transformation oder auf ähnliche nicht-energieerhaltende Transformationsverfahren, welche bekannt sind. Die Nützlichkeit des Verfahrens gemäß der vorliegenden Erfindung hängt allerdings auch nicht von einer genauen Energieerhaltung ab, da das Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audiodatenstrom gerade nicht eine exakte Wiederherstellung der Ursprungsdaten, welche im allgemeinen nicht möglich ist, sondern eben eine Abschätzung von Ersatzdaten betrifft, die bewirken, daß ein aufgetretener Fehler möglichst unhörbar und damit verschleiert wird.

Weiterhin wird in dieser Anmeldung öfters von Audiodaten vor Auftreten des Fehlers oder von intakten Audiodaten gesprochen. Es sei angemerkt, daß sich diese Ausdrücke nicht auf den eigentlichen Empfangsprozess beispielsweise eines vom Internet lesenden Programmes bezieht. Bei manchen Internet-Protokollen können sequentiell abgeschickte Datenpakete in anderer Reihenfolge ankommen. Wird also von Audiodaten vor Auftreten eines Fehlers gesprochen, so wird damit nicht auf die Echtzeit Bezug genommen, sondern auf die durch den Audiodatenstrom vorgegebene Reihenfolge. Weiterhin sei angemerkt, daß Audiodaten vor Auftreten eines Fehlers selbstverständlich zu einem noch früheren Zeitpunkt ebenfalls fehlerhaft bzw. nicht vorhanden gewesen sein könnten. Wenn jedoch in einem Audiodatenstrom ein Fehler erfaßt wird, so bedeutet dies, daß auf jeden Fall vor Auftreten des Fehlers intakte Audiodaten vorhanden gewesen sind. Dies bedeutet also nicht, daß das Verfahren der vorliegenden Erfindung lediglich den

allerersten Fehler in einem Audiodatenstrom behandeln kann.

Wie bereits erwähnt wurde, wird in dieser Anmeldung das unerwartete Nichtvorhandensein von Audiodaten ebenfalls wie das Vorhandensein von fehlerhaften, d. h. teilweise zerstörten, Audiodaten als Fehler bezeichnet. Wenn also fehlerhafte Audiodaten durch Ersatzdaten ersetzt werden, so bedeutet dies, daß entweder teilweise zerstörte Audiodaten durch Ersatzdaten ersetzt werden, oder daß an der Stelle, an der unerwarteterweise keine Audiodaten vorhanden sind, Ersatzdaten eingesetzt werden.

Wenn ferner in dieser Anmeldung davon gesprochen wird, daß aufgrund von intakten Audiodaten spektrale Energien berechnet werden, so soll dies nicht bedeuten, daß die gesamten intakten Audiodaten zwischen dem aktuellen und dem letzten Fehler verwendet werden. Stattdessen ist die Menge der intakten Audiodaten, die den Audiodatenstrom vor Auftreten des Fehlers darstellen, von dem einzelnen Anwendungsfall abhängig. Bei Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung, welche blockbasierend arbeiten, kann die Menge der intakten Audiodaten beispielsweise nur Audiodaten des letzten Blocks oder mehrerer letzter Blöcke umfassen. Ferner müssen nicht unbedingt alle intakten Audiodaten beispielsweise eines Blocks verwendet werden, sondern lediglich beispielsweise Audiodaten, die Informationen über Energien pro Untergruppe aufweisen. Eine Stärke des Verfahrens der vorliegenden Erfindung besteht ja gerade darin, daß nicht unbedingt alle Frequenzlinien gespeichert und im Fehlerfall prädictiert werden müssen. Je mehr Audiodaten jedoch zum Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten verwendet werden, um so präziser können Ersatzdaten aus der spektralen Vorlage erzeugt werden, um einen Fehler besser zu verschleiern.

Im nachfolgenden wird das erfindungsgemäße Verfahren anhand eines Audiocodierverfahrens, das spektral codierte Audiodaten erzeugt und überträgt, beispielhaft dargestellt. Die meisten modernen Audiocodierverfahren, wie z. B. MPEG Layer

1-3, MPEG AAC, Dolby AC-3, PAC, liefern spektral codierte Audiodaten, welche von einem entsprechenden Decodierer empfangen, decodiert und wieder in den Zeitbereich umgesetzt werden.

Wie es allgemein bekannt ist, wird ein zu codierendes analoges Signal mit einer geeigneten Abtastfrequenz, wie z. B. 44,1 kHz, abgetastet, um ein diskretes Zeitsignal zu erhalten. Ein solches diskretes Zeitsignal kann nun mittels einer geeigneten Fensterfunktion gefenstert werden, um Blöcke mit einer bestimmten Anzahl von einzelnen zeitdiskreten Signalwerten zu erhalten, welche insbesondere zu den Rändern der Blöcke hin durch die Fensterfunktion gewichtet sind, wie es in der Nachrichtentechnik allgemein bekannt ist. Ein Block mit mittels einer Fensterfunktion gewichteten zeitdiskreten Signalen wird nun mittels eines geeigneten Transformationsverfahrens vom Zeitbereich in den Frequenzbereich transformiert. Geeignete Transformationsverfahren können eine schnelle Fouriertransformation (FFT), ein Filterbankverfahren oder eine modifizierte diskrete Cosinustransformation (MDCT) sein. Ein Block von zeitdiskreten Signalen liegt nach der Transformation als ein Block von Frequenzlinien vor. Der Block von Frequenzlinien oder das Frequenzspektrum des Blocks von zeitdiskreten Signalwerten kann nun quantisiert werden. Unter Berücksichtigung psychoakustischer Gesichtspunkte ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, eine durch die Quantisierung eingeführte Quantisierungsstörung derart zu gestalten, daß sie nicht hörbar ist, d. h. daß sie unter der Hörschwelle des menschlichen Gehörs liegt.

Bei modernen Audiocodierverfahren werden die nun in quantisierter Form vorliegenden Spektrallinien einer Redundanzreduktion, beispielsweise mittels einer Huffman-Codierung, unterzogen und zusammen mit zur Decodierung notwendigen Seiteninformationen in einen Audiodatenstrom gepackt, der nun zur Übertragung zu einem Empfänger bereitsteht.

An dieser Stelle sei angemerkt, daß der Ausdruck "Audioda-

tenstrom" in dieser Anmeldung nicht nur wie vorher beschrieben erzeugte Audiodatenströme erfaßt, sondern jegliche Form von Audiodaten, seien sie codiert oder uncodiert. So ist es für die vorliegende Erfindung nicht erforderlich, daß der Audiodatenstrom in gleichlange Blöcke oder überhaupt in Blöcke eingeteilt ist. Liegt der Audiodatenstrom jedoch spektral codiert in Blockform vor, so kann das erfindungsgemäße Verfahren mit geringstem Aufwand implementiert werden. Liegt der Audiodatenstrom in einer anderen Form vor, so können die Audiodaten mittels bekannter Schritte und Verfahren aufbereitet werden, um das erfindungsgemäße Verfahren durchzuführen.

Das Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung weist somit vier Schritte auf. Der erste Schritt besteht darin, das Auftreten eines Fehlers in einem Audiodatenstrom zu erfassen, der zweite Schritt und der dritte Schritt bestehen darin, eine spektrale Energie einer Untergruppe in den Audiodaten zu berechnen, die den Audiodatenstrom vor Auftreten des Fehlers darstellen, d. h. in den intakten Audiodaten, und dann eine Vorlage für Ersatzdaten aufgrund der für die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten spektralen Energien zu bilden. Der letzte Schritt besteht dann darin, Ersatzdaten für fehlerhafte oder nicht vorhandene Audiodaten aufgrund der Vorlage für die Untergruppe, für die die Vorlage gebildet ist, zu erzeugen.

Der erste Schritt besteht also im Erfassen des Auftretens eines Fehlers. Fällt der Eingangsdatenstrom weg oder weist er Fehler auf, welche mittels geeigneter Einrichtungen beispielsweise zum Überprüfen einer Prüfsumme oder ähnlichem in einem codierten Audiosignal erfaßt werden können, kann beispielsweise ein bestimmter Anteil der Daten vor Auftreten dieses Fehlers z. B. in einem Ringpuffer gespeichert werden.

Das Verfahren gemäß der vorliegenden Erfindung berechnet nun für jede Untergruppe die spektrale Energie. Während die bekannte Variante zur linienweisen Prädiktion typischerweise

das 20- bis 30-fache an Speicher und Rechenoperationen im Vergleich zum Verfahren der vorliegenden Erfindung (wenn die Untergruppen den Frequenzgruppen entsprechen) benötigt, kann die spektrale Energie für jede Untergruppe gemäß der vorliegenden Erfindung effizient und sparsam berechnet werden. Es sei jedoch dennoch darauf hingewiesen, daß der genannte Speicher- und Rechenoperationsaufwand lediglich bezüglich der Fehlerverschleierung gilt. Die Gesamtkomplexität (Speicher oder Rechenzeit) beispielsweise eines kompletten MPEG-Layer-3-Decodierers nimmt in der Regel nicht wesentlich zu. Wird dagegen eine linienweise Prädiktion eingesetzt, so wird der Gesamtrechenaufwand des Codierers/Decodierers sehr wohl signifikant ansteigen.

Die spektrale Energie pro Untergruppe berechnet sich als Summe der Betragsquadrate der in der Untergruppe enthaltenen Spektralkomponenten. Die spektrale Energie pro Untergruppe entspricht also der Summe der quadrierten Linien in dieser Untergruppe. Dies gilt sowohl bei der Verwendung einer MDCT als auch bei der Verwendung einer FFT für die Zeit-Frequenz-Transformation, um zeitdiskrete Audiosignale in den Frequenzbereich zu transformieren, wie es bei modernen Codierern üblich ist. An dieser Stelle sei jedoch auf die vorher gemachten Anmerkungen hingewiesen, daß die MDCT im Gegensatz zur Fourier-Transformation nicht exakt energieerhaltend ist.

Die spektrale Energie einer Untergruppe ist somit die Grundlage dafür, eine Vorlage für Ersatzdaten zu bilden. Die Ersatzdaten sollen ein "spektral-durchschnittliches" Spektrum im Sinne der Kurzzeitstatistik aufweisen. "Spektral-durchschnittlich" bedeutet, daß ein Teil eines solchen Signals, wenn er nach dem Verfahren der vorliegenden Erfindung ersetzt wird, nicht besonders auffallen wird, d. h. daß die Ersetzung verschleiert ist.

Aus Einfachheitsgründen findet die nachfolgende Darstellung der vorliegenden Erfindung anhand eines blockorientierten

Verfahrens dar, wie es bei den meisten modernen Audiocodierern der Fall ist. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß die vorliegende Erfindung nicht auf ein blockorientiertes Verfahren begrenzt ist. Voraussetzung für das Verfahren ist, daß Informationen über die spektrale Zusammensetzung des Signales erhalten werden können, um aus denselben die spektrale Energie pro Untergruppe zu berechnen. (Dies ist naturgemäß bei blockorientierten Transformationscodecs besonders einfach.)

Zur Ermittlung der Vorlage, d. h. der Kurzzeitstatistik, für Ersatzdaten werden in der Vergangenheit empfangene (intakte) Daten verwendet. Prinzipiell würde es auch möglich sein, nach Einfügen einer Verzögerung in den Signalpfad "zukünftige" Daten nach einem Fehler zu verwenden und eine Interpolation durchzuführen. Der Nachteil dabei besteht jedoch in der bereits erwähnten Verzögerung. Das Verfahren der vorliegenden Erfindung wendet jedoch keine Interpolation sondern eine Prädiktion an. Von Prädiktion kann gesprochen werden, da das Ergebnis dieser Operation immer ein zeitlich später liegendes Spektrum ist, das aus zeitlich früheren Daten abgeleitet wird. Es werden also immer Audiodaten vor Auftreten eines Fehlers, d. h. intakte Audiodaten, verwendet, um im Falle eines auftretenden Fehlers künstlich erzeugte Ersatzdaten statt fehlerhafter Daten bzw. statt nicht vorhandener Daten einzufügen, um den Fehler zu verschleiern. Trotzdem sei darauf hingewiesen, daß der Ausdruck "Prädiktion" in der Literatur meist enger ausgelegt wird. Das Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten aufgrund der für die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten spektralen Energie kann mehr oder weniger aufwendig und damit auch mehr oder weniger genau gestaltet sein.

Für die nachfolgend dargelegten einzelnen Verfahren seien zuerst folgende Konventionen festgelegt. So bedeutet X_i das Kurzzeitspektrum, d. h. den Vektor aus Kurzzeitspektralkomponenten, eines Blocks i . $E_i(f)$ stellt die spektrale Energie einer Untergruppe der Mittenfrequenz f im Block i dar. Dabei

sei festgehalten, daß $i = 0$ den zu prädzierenden Block, d. h. den Block von Ersatzdaten darstellt, während negative i die gespeicherten Blöcke der intakten Audiodaten darstellen, und N der Anzahl der gespeicherten Blöcke entspricht. $E_V(f)$ möge für die durch die Vorlage in der Untergruppe der Mittenfrequenz f geforderte Energie stehen.

Aufsteigend sortiert nach der Komplexität zur Berechnung kommen folgende Verfahren zum Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten in Frage:

1. Die spektralen Energien pro Untergruppe des zuletzt empfangenen Blocks werden direkt als Vorlage für den fehlenden Block verwendet. Dies kommt in folgender Gleichung zum Ausdruck:

$$E_V = E_{-1}$$

2. Die Vorlage entsteht als lineare Kombination von Potenzen der spektralen Energien entsprechender Untergruppen vergangener Blöcke:

$$E_V(f) = \sum_{i=-1}^{-N} a_i E_i(f)^{b_i}$$

a_i sind konstante Koeffizienten zur linearen Kombination, während b_i Exponenten zur Gewichtung der einzelnen spektralen Energien sind. Der hier wiederum einfachste Fall ist die Mittelung, welche sich durch folgende Koeffizientenwerte darstellen läßt:

$$a_i = 1/N \text{ und } b_i = 1.$$

3. Die Vorlage für Ersatzdaten kann auch durch Medianbildung über vergangene Energien erhalten werden. Dies sei durch folgende Gleichung dargestellt:

$$E_V(f) = \text{median} \{E_i(f), i = -1 \dots -N\}$$

Bei der Medianbildung könnte alternativ auch das kleinste, das zweitkleinste,, das zweitgrößte oder das größte Element aus den $E_i(f)$ verwendet werden.

4. Die Vorlage für die Ersatzdaten aufgrund der für die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten spektralen Energie kann jedoch auch mittels einer linearen adaptiven Prädiktion berechnet werden. Dies entspricht der im zweiten Fall dargelegten Gleichung, welche jedoch nun zeitabhängige Koeffizienten $a_i(t)$ haben muß. Für diesen Fall können auch in der Zukunft liegende Energien berechnet werden. Eine lineare adaptive Prädiktion zum Bilden der Vorlage für Ersatzdaten ist dann besonders vorteilhaft, wenn mehr als ein Block Daten im Datenstrom fehlen bzw. ersetzt werden müssen.

An dieser Stelle sei angemerkt, daß die vorstehende Liste zum Berechnen einer Vorlage für Ersatzdaten keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wichtig ist nur, daß die Vorlage für die Ersatzdaten einer Untergruppe aus spektralen Energien einer bestimmten Anzahl von vorausgehenden entsprechenden Untergruppen intakter Audiodaten erhalten wird.

Nachdem nun eine Vorlage für Ersatzdaten aufgrund der für die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten spektralen Energie gebildet worden ist, besteht schließlich der letzte Schritt des Verfahrens darin, eben die Ersatzdaten zu erzeugen, die anstelle von fehlerhaften oder nicht vorhandenen Audiodaten in den Audiodatenstrom eingesetzt bzw. substituiert werden sollen.

Es sollen Ersatzdaten erzeugt werden, die die gleiche spektrale Energie pro Untergruppe wie die Vorlage für die Ersatzdaten aufweisen sollen. Das grundsätzliche Verfahren besteht also darin, fehlerhafte bzw. nicht vorhandene Audiodaten, welche letztendlich Spektralkomponenten sein werden,

durch künstlich erzeugte Spektralkomponenten zu ersetzen. Die Randbedingung ist also, daß die künstlich erzeugten Spektralkomponenten in einer Untergruppe zusammen dieselbe spektrale Energie aufweisen, die durch die Vorlage gegeben ist. Dafür existieren verschiedene Möglichkeiten. Es können beispielsweise alle Spektralwerte in einer Untergruppe gleichgesetzt werden, wobei die Größe der Spektralwerte oder Frequenzlinien dadurch gegeben ist, daß die spektrale Energie derselben der entsprechenden spektralen Energie der Vorlage entspricht.

Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, von vorneherein eine bestimmte Gewichtung festzulegen, welche darin bestehen könnte, Spektralwerte am Rand einer Untergruppe eher zu dämpfen und Spektralwerte in der Mitte einer Untergruppe hervorzuheben. Die entsprechenden Spektralwerte zusammen müssen jedoch dieselbe spektrale Energie wie eine entsprechende Untergruppe der Vorlage haben.

Das bevorzugte Verfahren zum Erzeugen von Ersatzdaten besteht jedoch darin, alle Spektralkomponenten innerhalb einer Untergruppe auf gleichverteilte Zufallswerte $X(f)$ zwischen -1 und $+1$ zu setzen, und nachträglich eine Skalierung bzw. Normierung durchzuführen, bei der das eben erzeugte Signal im Pegel so angehoben/abgeschwächt wird, daß es innerhalb jeder Untergruppe die durch die Vorlage geforderte spektrale Energie besitzt.

Hierzu muß nach der Erzeugung des Zufallssignals X jede Linie $X(f)$, welche per Definition einen Wert von zwischen -1 und $+1$ haben wird, innerhalb der entsprechenden Untergruppe mit folgendem Quotienten, der auch als Normierungsfaktor α bezeichnet wird, multipliziert werden:

$$\alpha = \sqrt{E_V(f_k)} / \sqrt{\sum X(f)^2};$$

$f \in$ Untergruppe der Mittenfrequenz f_k

$E_V(f_k)$ stellt hier die spektrale Energie in der Vorlage innerhalb einer Untergruppe k der Mittenfrequenz f_k dar. $E_V(f_k)$ stellt also die Vorlage für die Untergruppe k mit der Mittenfrequenz f_k dar.

Zur Vereinfachung der vorherigen Vorschrift, um auf die Summation im Nenner verzichten zu können, kann auch ein Zufallssignal erzeugt werden, welches zwischen $+P$ und $-P$ gleichverteilte Werte enthält, wobei P folgendem Wert genügen muß:

$$P = \sqrt{3E_V(f_k)}$$

Die Energie dieses Signals liegt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nahe bei der geforderten Energie $E_V(f_k)$. Dies gilt sicherlich bei Untergruppen, die eine größere (etwa 10) Anzahl von Frequenzlinien enthalten. Dies liegt daran, daß das Quadratmittel aus gleichverteilten Werten zwischen -1 und $+1$ gleich $1/3$ ist.

Die nun erzeugten Ersatzdaten bzw. Spektralkomponenten für die Untergruppe werden von einem Decodierer genauso verarbeitet wie fehlerfreie Daten bzw. Spektralwerte. Aufgrund der Tatsache, daß nun die spektralen Energien der Untergruppen in den künstlich erzeugten Daten den spektralen Energien der Untergruppen im letzten intakten Block entsprechen oder aus den spektralen Energien von Untergruppen mehrerer vorausgehender Blöcke abgeleitet sind, wird der Block mit künstlich erzeugten Ersatzdaten bzw. die Blöcke mit künstlich erzeugten Ersatzdaten bei einigermaßen gleichverteilter Signalstatistik des Audiosignals unhörbar sein. Ein Fehler wird also verschleiert sein.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audiodatenstrom können jedoch instationäre Signale problematisch sein, da dann als Basis der Substitution möglicherweise ein Block mit für das Signal atypischer Statistik verwendet wird. Um zu verhindern, daß ein Block

mit atypischer Statistik, auf den unmittelbar ein fehlerhafter Block folgt, das Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten für den fehlerhaften Block dominiert, wodurch hörbare Fehler eingeführt werden könnten, kann es günstig sein, nicht nur den letzten intakten Block, sondern mehrere zuletzt vorhandene intakte Blöcke zu speichern und dann für eine eben genannte Prädiktion zu verwenden, um eine Vorlage für Ersatzdaten zu erhalten, die die größere Tendenz des Signalverlaufs bzw. der Signalstatistik und nicht nur die Statistik bzw. den Verlauf eines Blocks berücksichtigt.

Enthält das ungestörte oder intakte Signal oder der ungestörte oder intakte Audiodatenstrom eine prominente oder herausragende Spektralkomponente, die nahe am Rand einer Untergruppe liegt, so wird ein durch das eben beschriebene Verfahren erzeugtes innerhalb der Untergruppe gleichverteiltes ("weisses") Rauschen mit einer anderen Tonhöhe, nämlich der Mittenfrequenz der Untergruppe, empfunden. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten die Untergruppen in Frequenzbereichen, in denen das Ohr auf solche Tonhöhen-schwankungen empfindlich ist, schmal gewählt werden, eventuell nur eine Frequenzlinie breit. Im letzten Fall vereinfacht sich das Verfahren, da - statt mit dem Betragsquadrat der Spektralkomponente der Vorlage zu rechnen - direkt die Spektralkomponente der Vorlage mit einer aus (+1,-1) zufällig gewählten Zahl multipliziert werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verschleiern von Fehlern in einem Audio-
datenstrom mit folgenden Schritten:

Erfassen des Auftretens eines Fehlers in einem Audioda-
tenstrom, wobei Audiodaten vor Auftreten des Fehlers
intakte Audiodaten sind;

Berechnen einer spektralen Energie einer Untergruppe
der intakten Audiodaten;

Bilden einer Vorlage für Ersatzdaten aufgrund der für
die Untergruppe der intakten Audiodaten berechneten
spektralen Energie; und

Erzeugen von Ersatzdaten für fehlerhafte oder nicht
vorhandene Audiodaten, die der Untergruppe entsprechen,
aufgrund der Vorlage.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

bei dem der Audiodatenstrom aufeinanderfolgende Daten-
blöcke aufweist, wobei ein Datenblock Audiodaten auf-
weist, die einer bestimmten zeitlichen Blockdauer ent-
sprechen;

bei dem bei Auftreten eines fehlerhaften Datenblocks
die spektralen Energien für jede Untergruppe des letz-
ten intakten Datenblocks berechnet werden; und

bei dem die Ersatzdaten für jede Untergruppe des feh-
lerhaften Datenblocks die spektralen Energien der ent-
sprechenden Untergruppe des letzten intakten Daten-
blocks aufweisen.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

bei dem der Audiodatenstrom aufeinanderfolgende Datenblöcke aufweist, wobei ein Datenblock Audiodaten aufweist, die einer bestimmten zeitlichen Blockdauer entsprechen;

bei dem bei Auftreten eines fehlerhaften Datenblocks die spektralen Energien für entsprechende Untergruppen von zumindest zwei vorausgehenden intakten Datenblöcken berechnet werden; und

bei dem die Ersatzdaten für jede Untergruppe des fehlerhaften Datenblocks mittels Prädiktion aus den entsprechenden Untergruppen der zumindest zwei vorausgehenden intakten Datenblöcke ermittelt werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die spektralen Energien pro Untergruppe der Vorlage das Ergebnis einer linearen Kombination aus Potenzen der spektralen Energien entsprechender Untergruppen der vorausgehenden intakten Datenblöcke darstellen.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die spektralen Energien pro Untergruppe der Vorlage das Ergebnis einer Mittelung über die spektralen Energien entsprechender Untergruppen der vorausgehenden intakten Datenblöcke darstellen.
6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die spektralen Energien pro Untergruppe der Vorlage durch Medianbildung über die spektralen Energien entsprechender Untergruppen der vorausgehenden intakten Datenblöcke entstehen.
7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die spektralen Energien pro Untergruppe der Vorlage durch eine lineare adaptive Prädiktion über die spektralen Energien entsprechender Untergruppen der vorausgehenden intakten Datenblöcke entstehen.

8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Schritt des Erzeugens von Ersatzdaten folgende Schritte aufweist:

Einstellen von Audiodaten innerhalb einer Untergruppe auf gleichverteilte Zufallswerte zwischen -1 und +1; und

Skalieren der eingestellten Audiodaten, derart, daß die spektrale Energie der eingestellten Audiodaten der Untergruppe gleich der Vorlage für die Ersatzdaten für die Untergruppe der intakten Audiodaten ist.

9. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Daten des Audiodatenstroms bereits im Frequenzbereich vorliegen.

10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem vor dem Erfassen des Auftretens eines Fehlers in einem Audiodatenstrom folgende Schritte ausgeführt werden:

Empfangen des Audiodatenstroms; und

Speichern zumindest der zeitlich zuletzt empfangenen Daten des Audiodatenstroms in der Reihenfolge, die durch den Audiodatenstrom vorgegeben ist.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP 98/01487

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 H04H1/00 G11B20/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 6 H04H G11B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DATABASE INSPEC INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB Inspec No. 4387453, HERRE J ET AL: "Analysis tool for realtime measurements using perceptual criteria" XP002072685 see abstract	1-6,9
A	& PROCEEDINGS OF THE AES 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE. AES TEST AND MEASUREMENT CONFERENCE, PORTLAND, OH, USA, 29-31 MAY 1992, ISBN 0-937803-18-9, 1992, NEW YORK, NY, USA, AUDIO ENG. SOC, USA, pages 180-190, XP000300176 see page 180, right-hand column, line 21 - page 181, left-hand column, line 15 see page 183, right-hand column, line 15 - line 25 --- -/--	1-6,9

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

27 July 1998

Date of mailing of the international search report

07/09/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schiwy-Rausch, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 98/01487

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 609 300 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 10 August 1994	1-4,8
A	& WO 93 08656 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 29 April 1993 see page 1, line 24 - line 34 see page 4, line 11 - page 5, line 32 see figures 1,2	1-4,8
A	EP 0 574 288 A (FRANCE TELECOM) 15 December 1993 see page 2, line 8 - page 3, line 4 see page 3, line 33 - page 5, line 59 see figures 1A-2	1-7
A	DE 42 08 995 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 30 September 1993 see column 1, line 14 - column 2, line 41 see column 2, line 66 - column 3, line 61 see claims 1,4,5,8	1-3,7
A	US 5 025 404 A (JANSSEN AUGUSTUS J E M ET AL) 18 June 1991 see abstract; figure 3 see column 1, line 48 - column 2, line 34 see column 3, line 53 - column 4, line 13	1-3
A,P	DE 196 40 825 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 11 September 1997 see column 3, line 3 - column 6, line 15	1-5
A	EP 0 591 842 A (THOMSON BRANDT GMBH) 13 April 1994	
A	STOLL G ET AL: "MASCAM: MINIMALE DATENRATE DURCH BERUECKSICHTIGUNG DER GEHOREIGENSCHAFTEN BEI DER CODIERUNG HOCHWERTIGER TONSIGNALE" FERNSEH UND KINOTECHNIK, HEIDELBERG, DE, vol. 42, no. 11, November 1988, pages 551-556, 558, XP000001562	
A	DE 41 11 131 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 8 October 1992	
A	D. WIESE: "Anwendung von Fehlerverschleierungstechniken für digitalen Hörrundfunk (DAB)" ITG-FACHBERICHT, VORTRÄGE DER ITG-FACHTAGUNG, no. 118, 18 - 20 February 1992, MANNHEIM, pages 113-122, XP002072684	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP 98/01487

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0609300	A	10-08-1994	DE 4135070 C AT 142828 T AU 2769192 A CA 2122011 A DE 59207139 D DK 609300 T WO 9308656 A ES 2090697 T US 5440584 A	19-05-1993 15-09-1996 21-05-1993 29-04-1993 17-10-1996 25-11-1996 29-04-1993 16-10-1996 08-08-1995
EP 0574288	A	15-12-1993	FR 2692091 A DE 69307192 D DE 69307192 T	10-12-1993 20-02-1997 05-06-1997
DE 4208995	A	30-09-1993	WO 9319541 A	30-09-1993
US 5025404	A	18-06-1991	NL 8304214 A AU 3635084 A CA 1224571 A EP 0146988 A HK 86091 A JP 1768231 C JP 4057257 B JP 60139038 A	01-07-1985 13-06-1985 21-07-1987 03-07-1985 08-11-1991 11-06-1993 11-09-1992 23-07-1985
DE 19640825	A	11-09-1997	WO 9733391 A DE 19640814 A	12-09-1997 11-09-1997
EP 0591842	A	13-04-1994	DE 4234015 A JP 6216863 A US 5450081 A	14-04-1994 05-08-1994 12-09-1995
DE 4111131	A	08-10-1992	AU 1557592 A WO 9217948 A	02-11-1992 15-10-1992

INTERNATIONALE RESEARCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 98/01487

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 H04H1/00 G11B20/18

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 H04H G11B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DATABASE INSPEC INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB Inspec No. 4387453, HERRE J ET AL: "Analysis tool for realtime measurements using perceptual criteria" XP002072685 siehe Zusammenfassung	1-6,9
A	& PROCEEDINGS OF THE AES 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE. AES TEST AND MEASUREMENT CONFERENCE, PORTLAND, OH, USA, 29-31 MAY 1992, ISBN 0-937803-18-9, 1992, NEW YORK, NY, USA, AUDIO ENG. SOC, USA, Seiten 180-190, XP000300176 siehe Seite 180, rechte Spalte, Zeile 21 - Seite 181, linke Spalte, Zeile 15 siehe Seite 183, rechte Spalte, Zeile 15 - Zeile 25 --- -/-	1-6,9

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Juli 1998

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

07/09/1998

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schiwy-Rausch, G

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 609 300 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 10. August 1994	1-4,8
A	& WO 93 08656 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 29. April 1993 siehe Seite 1, Zeile 24 - Zeile 34 siehe Seite 4, Zeile 11 - Seite 5, Zeile 32 siehe Abbildungen 1,2 ---	1-4,8
A	EP 0 574 288 A (FRANCE TELECOM) 15. Dezember 1993 siehe Seite 2, Zeile 8 - Seite 3, Zeile 4 siehe Seite 3, Zeile 33 - Seite 5, Zeile 59 siehe Abbildungen 1A-2 ---	1-7
A	DE 42 08 995 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 30. September 1993 siehe Spalte 1, Zeile 14 - Spalte 2, Zeile 41 siehe Spalte 2, Zeile 66 - Spalte 3, Zeile 61 siehe Ansprüche 1,4,5,8 ---	1-3,7
A	US 5 025 404 A (JANSSEN AUGUSTUS J E M ET AL) 18. Juni 1991 siehe Zusammenfassung; Abbildung 3 siehe Spalte 1, Zeile 48 - Spalte 2, Zeile 34 siehe Spalte 3, Zeile 53 - Spalte 4, Zeile 13 ---	1-3
A,P	DE 196 40 825 A (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG) 11. September 1997 siehe Spalte 3, Zeile 3 - Spalte 6, Zeile 15 ---	1-5
A	EP 0 591 842 A (THOMSON BRANDT GMBH) 13. April 1994 ---	
A	STOLL G ET AL: "MASCAM: MINIMALE DATENRATE DURCH BERÜCKSICHTIGUNG DER GEHÖREIGENSCHAFTEN BEI DER CODIERUNG HOCHWERTIGER TONSIGNALE" FERNSEH UND KINOTECHNIK, HEIDELBERG, DE, Bd. 42, Nr. 11, November 1988, Seiten 551-556, 558, XP000001562 ---	
A	DE 41 11 131 A (INST RUNDFUNKTECHNIK GMBH) 8. Oktober 1992 ---	
	--- -/--	

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>D. WIESE: "Anwendung von Fehlerverschleierungstechniken für digitalen Hörrundfunk (DAB)" ITG-FACHBERICHT, VORTRÄGE DER ITG-FACHTAGUNG, Nr. 118, 18. - 20. Februar 1992, MANNHEIM, Seiten 113-122, XP002072684</p>	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zu einer Patentfamilie gehören

Internationaler Zeichen

PCT/EP 98/01487

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0609300 A	10-08-1994	DE 4135070 C	19-05-1993
		AT 142828 T	15-09-1996
		AU 2769192 A	21-05-1993
		CA 2122011 A	29-04-1993
		DE 59207139 D	17-10-1996
		DK 609300 T	25-11-1996
		WO 9308656 A	29-04-1993
		ES 2090697 T	16-10-1996
		US 5440584 A	08-08-1995
EP 0574288 A	15-12-1993	FR 2692091 A	10-12-1993
		DE 69307192 D	20-02-1997
		DE 69307192 T	05-06-1997
DE 4208995 A	30-09-1993	WO 9319541 A	30-09-1993
US 5025404 A	18-06-1991	NL 8304214 A	01-07-1985
		AU 3635084 A	13-06-1985
		CA 1224571 A	21-07-1987
		EP 0146988 A	03-07-1985
		HK 86091 A	08-11-1991
		JP 1768231 C	11-06-1993
		JP 4057257 B	11-09-1992
		JP 60139038 A	23-07-1985
DE 19640825 A	11-09-1997	WO 9733391 A	12-09-1997
		DE 19640814 A	11-09-1997
EP 0591842 A	13-04-1994	DE 4234015 A	14-04-1994
		JP 6216863 A	05-08-1994
		US 5450081 A	12-09-1995
DE 4111131 A	08-10-1992	AU 1557592 A	02-11-1992
		WO 9217948 A	15-10-1992

This Page Blank (uspto)